

TA Alphontronic PC8, SCART-Kabel

1.14.7 I Steckerbelegung RGB

Nr.	Signal	Bedeutung	Richtung
1	VDD	+12V	Ausgang ---> 100Ω - 100Ω - 100Ω - SCART-Pin16
2	GND	Signal-Masse	Ausgang ---> SCART Pins 9, 11, 13, 18
3	BSTCLK	Color burst clock	Ausgang --- NC
4	HSYNC	Horizontale Synchr.	Ausgang --- NC
5	VSYNC	Vertikale Synchr.	Ausgang --- NC
6	R	Videosignal (Rot)	Ausgang ---> 470Ω - SCART-Pin15
7	G	Videosignal (Grün)	Ausgang ---> 470Ω - SCART-Pin11
8	B	Videosignal (Blau)	Ausgang ---> 470Ω - SCART-Pin7

BAS-Signal --- > 47Ω - SCART-Pin20
 BAS-GND -----> SCART-Pin18

